

الجريدة الرسمية  
للمملكة الأردنية الهاشمية

عمان : الثلاثاء ١٣ ربيع اول سنة ١٤١١ هـ . الموافق ٢ تشرين اول سنة ١٩٩٠ م . ملحق العدد ٣٧٢

تعديل التعرفة الكهربائية

مديرية المطابع العسكرية

ملحق العدد ٣٧٢

## تعديل التعرفة الكهربائية

قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٩-٩-١٩٩٠ بالاستناد الى احكام المادتين ٢١، ٢٢ من قانون الكهرباء العام رقم ١٦ لسنة ١٩٨٦ الموافقة على تشييع مجلس ادارة سلطة الكهرباء الاردنية في جلسته الثالثة المنعقدة بتاريخ ١٦-٩-١٩٩٠ تتضمن تعديل التعرفة الكهربائية على النحو التالي واعتبارها نافذة المفعول من تاريخ ١-١٠-١٩٩٠ م.

### التعريفات الكهربائية

#### أولاً : تعريفات الجبلية :

- ١ - تحدد ائمان الجبلية للطاقة الكهربائية التي تزودها سلطة الكهرباء الاردنية على النحو التالي :
  - المشتركين اذنيهم :
  - شركات الكهرباء :
  - المشتركين الكبار المزودون مباشرة من شبكات الفولطية ١٣٢ كيلو فولت عن طريق محطات تحويل رئيسية ويشمل اليهم بعد بالمشتركون الكبار :
  - أ - تعريفات الحمل الاتصلي كبلع شهري مقطوع لكل كيلواط من الحمل الاتصلي الشهري يستمر لمدة ثلاثين دقيقة متتالية ويقع خلال فترة الذروة كما هي معرفة في البند ٤ ادناه .
  - ب - تعريفات التزويد النهاري لكل كيلواط ساعة مبيع خلال الفترة النهارية المحددة بين الساعة السابعة صباحاً وحتى الساعة الثالثة والعشرين مساءً أو أي تحديد آخر تصدره سلطة الكهرباء الاردنية فيما بعد .
  - شركات الكهرباء :
  - المشتركين الكبار :
  - ج - تعريفات التزويد الليلي لكل كيلواط ساعة مبيع خلال الفترة الليلية المحددة بين الساعة الثالثة والعشرين وحتى الساعة السابعة صباحاً أو أي تحديد آخر تصدره سلطة الكهرباء الاردنية فيما بعد .
  - شركات الكهرباء :
  - المشتركين الكبار :

٢ - في حالة انخفاض معدل القدرة عند المشترك عن ٨٥ ٪ ، يترتب عليه اتخاذ جميع الخطوات الضرورية وعلى حسب الخاسر لمنع هذا الانخفاض وفي حالة انخفاض معدل القدرة عن ٨٥ ٪ ، يتحمل المشترك بالإضافة الى ائمان الطاقة الكهربائية وتكليف الحمل الاتصلي الغرامات التالية :

معامل القدرة عند المشترك	الغرامات
٨٥ ٪ أو أكثر	لا شيء .
أقل من ٨٥ ٪ وحتى ٧٠ ٪	٧٧ ٪ من قيمة الفاتورة لكل ٠.١ ر. من معدل القدرة دون ٨٥ ٪ .
أقل من ٧٠ ٪ وحتى ٦٠ ٪	٩٥ ٪ من قيمة الفاتورة لكل ٠.١ ر. من معدل القدرة دون ٨٥ ٪ .
أقل من ٦٠ ٪ وحتى ٥٠ ٪	١٠٠ ٪ من قيمة الفاتورة لكل ٠.١ ر. من معدل القدرة دون ٨٥ ٪ .
أقل من ٥٠ ٪	١٠٠ ٪ من قيمة الفاتورة لكل ٠.١ ر. من معدل القدرة دون ٨٥ ٪ .

هذا ويحق للسلطة ان توقف تزويد المستهلك بالطاقة الكهربائية اذا تبين لها ان انخفاض معدل القدرة لديه يضر بالنظام الكهربائي وأنه لم يتخذ الاجراءات اللازمة لرفع معدل القدرة .

- ٣ - تسدد ائمان الطاقة الكهربائية المزودة من سلطة الكهرباء الاردنية الى المستهلكين المشار اليهم في البند ( اولا ) خلال فترة اقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ تسليم الفاتورة وفي حالة تاخر المستهلك عن تسديد ائمان الطاقة الكهربائية خلال فترة اقصاها ٣٠ يوماً من تاريخ تسليمه الفاتورة يتحقق عليه غرامة قدرها ١ ٪ شهرياً على اية مبلغ مستحق الدفع وغير مسددة .
- ٤ - تعني عبارة الحمل الاتصلي الشهري انها اقصى حمل بالكيلواط يستمر لمدة ثلاثين دقيقة متتالية في فترة الذروة المعروفة كما يلي :

تحدد فترة الذروة بثلاث ساعات يتم تحديدها من قبل معالي وزير الطاقة والزروة المعدنية سنوياً في مطلع كل عام .

#### ثانياً : تعريفات التوزيع بالمشرق :

تحدد ائمان الطاقة الكهربائية التي تزودها سلطة الكهرباء الاردنية وشركتها الكهرباء للمستهلين من شبكات التوزيع الكهربائية وبالمشرق وفي كافة محافظات المملكة على النحو التالي :

#### ١ - تعريفات المشتركين الاعتياديين :

تنطبق على المشتركين المنزليين والمباني العامة والمكاتب والمطاعم والمستشفيات والمسالخ والنوادي الرياضية والاجتماعية والثقافية وعلى المصاعد المستخدمة لاجراض المباني السكنية وعلى ملحقات الجمعيات الخيرية التي تقوم على ائمان خيري وليس بهدف تجاري في كافة انحاء المملكة للطور الواحد وللثلاثة اطوار على النحو التالي :

١ - من ١ - ١٦٠ كيلواط ساعة شهرياً	٢٨ فلساً لكل كيلواط ساعة
ب - من ١٦١ - ٥٠٠ كيلواط ساعة شهرياً	٥٢ فلساً لكل كيلواط ساعة
ج - اكثر من ٥٠٠ كيلواط ساعة شهرياً	٦٠ فلساً لكل كيلواط ساعة

٢ - ينطبق على الاذاعة والتلفزيون تعريفات مستوية بتدائها ٢٨ فلساً لكل كيلواط ساعة .

#### ٣ - تعريفات المشتركين التجاريين :

وتنطبق على كافة المرافق التجارية ومنها المحلات التجارية والمطاعم والملاهي ودور السينما والافران المعدنية ومحلات الطوبويات واستوديوهات التصوير وعيادات الاطباء والاشعة والمخبرات ومحلات الخياطة ومحلات بيع الاحذية والمصاعد الكهربائية في البنليات التجارية ومخازن المياه الخاصة لمخيمات بيع المياه والتجارة بها والتلجعات الكبيرة الخاصة بحفظ المواد الغذائية للطور الواحد وللثلاثة اطوار في كافة انحاء المملكة :

#### تعريفات المشتركين الصناعيين الصغار

وتنطبق على المشتركين الصناعيين الصغار المزودين من شبكات الفولطية المنخفضة ولا تزيد احمالهم عن ٢٠٠ ك. واط بما في ذلك مصانع النسيج والورش الصغيرة والمخازن الالية ومصانع الطوبويات ومصانع تحميص الاملام ومصانع الخياطة ومصانع الحبوب وجواريش الاعلاف ومصانع الزيتون والمخادد والمناجر ومصانع اللين والبلاط ومصانع الحجر ومصانع الاحذية ومصانع الإنشيم ومصانع المواد الغذائية في كافة انحاء المملكة للطور الواحد وللثلاثة اطوار .

١ - الفئة الاولى :	٣٢ فلساً لكل كيلو واط ساعة
ب - الفئة الثانية :	٢٥٠٠ كيلواط ساعة شهرياً
ج - الفئة الثالثة :	٢٢٠٠ كيلواط ساعة شهرياً

مذكرات من المصل



## ٥ - تعرف المشتركين الصناعيين المتوسطين

تنطبق على المشتركين الصناعيين المتوسطين المزودين من شبكات الفولطية المتوسطة ٢٢، ٢٣، ٢٤، ٢٥، ٢٦، ٢٧، ٢٨، أو المشتركين المزودين من شبكات الفولطية المنخفضة ويزيد حملهم عن ٢٠٠ كيلو واط .

## ١ - تعرف الحمل الأقصى :-

٢٠.٥ دينار كبلن شهري مقطوع لكل كيلو واط من الحمل الأقصى الشهري الذي يستمر لمدة ثلاثين دقيقة متتالية خلال فترة الذروة المعروفة في البند ( ١ ) - ٤ .

## ب - تعرف التزويد النهاري :-

١٩ فلنسا لكل كيلو واط ساعة مباع خلال الفترة النهارية المحددة ما بين الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة الثالثة والعشرين مساء أو أي تحديد آخر تصدره السلطة فيما بعد .

## ج - تعرف التزويد الليلي :-

١٢ فلنسا لكل كيلو واط ساعة مباع خلال الفترة الليلية المحددة ما بين الساعة الثالثة والعشرين مساء وحتى الساعة السابعة صباحا أو أي تحديد آخر تصدره السلطة فيما بعد .

## د - تعرف مستوى :-

للسلطة في مناطق التوزيع التابعة لها أن تطبق على المشتركين الصناعيين المتوسطين تعرف مستوى مقدارها ٢٤ فلنسا لكل كيلو واط ساعة وذلك كإجراء تعديلي لتعريف الصناعيين المتوسطين المشر إليها أعلاه .

هـ - في حالة انخفاض معدل التفرقة عند المشترك عن ٨٥ ٪، يترتب عليه اتخاذ جميع الخطوات الضرورية وعلى حصيلته الخاص لمنع هذا الانخفاض . هذا وفي حالة انخفاض معدل التفرقة عن ٨٥ ٪، يتحمل المشترك بالإضافة إلى إثبات الطاقة الكهربائية وتكاليف الحمل الأقصى الغرامات المبينة في البند - ٢ : ١ - .

هذا ويحق للسلطة والشركات أن توقف تزويد المستهلك بالطاقة الكهربائية إذا تبين لها أن انخفاض معدل التفرقة لديه يضر بتنظيم الكهرباء وأنه لم يتخذ الإجراءات اللازمة لرفع معدل التفرقة .

## ٦ - تعرف الزراعة :-

تنطبق على استهلاكات الطاقة الكهربائية لأغراض ضخ المياه للري ومزارع تربية المواشي والدواجن والأغراض الزراعية في كافة أنحاء المملكة تعرف بمستوى مقدارها : ٢١ فلنسا لكل كيلو واط ساعة .

## ٧ - تعرف ضخ المياه :-

تنطبق على استهلاكات الطاقة الكهربائية لأغراض ضخ المياه للشرب ومحطات التنقية في كافة أنحاء المملكة تعرف بمستوى مقدارها : ٢٤ فلنسا لكل كيلو واط ساعة .

## ٨ - تعرف الفنادق :-

تنطبق على استهلاكات الفنادق في كافة أنحاء المملكة تعرف بمستوى مقدارها : ٢٩ فلنسا لكل كيلو واط ساعة .

## ٩ - انارة الشوارع :-

انارة الشوارع والبلدات والمباني العامة بجنا على أن لا يزيد الاستهلاك على مستوى استهلاك عام ١٩٨٨ وتطبق على استهلاكات الزائدة من مستوى استهلاك عام ١٩٨٨ تعرف بمستوى مقدارها ١٣ فلنسا لكل كيلو واط ساعة ، مع منح إعفاءات مناسبة للتجديد .

ويصدر وزير الطاقة والثروة المعدنية تعليمات تفصيلية لتطبيق هذه التفرقة وتحديد مستويات الاستهلاك المعفاة للمدن والقرى النائية أو التي سوف تبنى مستقبلًا .

## ١٠ - المقطوعة الدنيا للاستهلاك .

تحدد أدنى مقطوعة شهرية للمستهلكين في محافظات المملكة على النحو التالي :-

أ - المستهلكون الاعتياديون في كافة محافظات المملكة دينار واحد شهريًا .

ب - باقي فئات المستهلكين في كافة محافظات المملكة دينار واحد شهريًا .

١١ - تسدد إثبات الطاقة الكهربائية المزودة إلى الدوائر الحكومية والمؤسسات العامة ١٢٠٠ ليرة شهريًا اعتبارًا من تاريخ اسلام الفاتورة وفي حالة تأخر تلك الدوائر والمؤسسات عن تسديد إثبات الطاقة الكهربائية خلال فترة أقصاها ٦٠ يوما من تاريخ تسليم الفاتورة لهم يتحتم عليهم سدادها في شهرها أو شهرين على أية حال مبلغ مستحق الدفع وغیر مسددة .

## ١٢ - الحسم :-

أ - تمنح أماكن العبادة والمدارس والمستشفيات الحكومية والجمعيات الخيرية تحسبًا بمقداره ٢٥ ٪ من قيمة الطاقة المستهلكة شهريًا .

ب - تستمر سلطة الكهرباء الأردنية وشركات التوزيع صاحبة الامتياز في منح موظفيها المزودين بالثبات الكهربائية من الشبكات التابعة لأي منها حسمًا بمقداره ٧٥ ٪ من قيمة الطاقة المستهلكة شهريًا .

١٣ - تتم الجبلة من كافة فئات المشتركين شهريًا وفيما يتعلق بقراءة العدادات تحدد بتعليمات يحددها وزير الطاقة والثروة المعدنية .

١٤ - تعامل كافة فئات المشتركين حسب التعريفات الواردة في الجريدة الرسمية بغض النظر عن جويلتهم .

ثالثًا : يخول معالي وزير الطاقة والثروة المعدنية إصدار التيسيرات والتعليمات اللازمة لتطبيق هذه التعريفات من وقت لآخر وفقا للتطورات المستجدة .

مكدا منه انصل